

# Dosdimmer

DIM-01  
E 13 777 01



Dosdimmer är en universaldimmer med två separata ingångar. Produkten kan styras trådlöst via appen eller genom andra produkter från Plejd.


- Upp till 300 VA.
- Två ingångar för styrning med exempelvis återfjädrande tryckknapp eller rörelsevakt.
- Justerbar min-, max- och startnivå.
- Tidsfunktioner som astro- och veckour.
- Scenarion från mobil, surfplatta eller tryckknapp.

Produkten installeras i apparatdosa bakom tryckknapp/doslock alternativt på vägg eller DIN-skena med hjälp av Monteringsclips, MNT-01 (E 13 777 90, medföljer ej).

## Last

Halogen/glödljus (230 V)	0–300 W
LED-ljuskällor/drivdon (230 V bakkant)	0–200 VA
LED-ljuskällor/drivdon (230 V framkant)	0–100 VA
Elektroniska transformatorer (12 V halogen)	0–300 VA

Använd ej med: lysrör, konventionella transformatorer eller lågenergilampor.



## NÄTSPÄNNING

230 V/50 Hz

## STANDBYEFFEKT

0,3 W

## DRIFTTEMPERATUR UTANFÖR DOSA

-20 till +35 °C

## DIMENSIONER

46x46x18 mm

## KABELAREA

Anslutningar: 0,5–4,0 mm<sup>2</sup>

## LASTTYP

Bakkant (trailing edge)  
Framkant (leading edge)

## SKYDD

Övertemperatur mjukvara  
Övertemperatur hårdvara  
Överlast mjukvara

## RADIO

2,4 GHz mesh  
Bluetooth®  
<10 dBm

## RADIORÄCKVIDD

Ca 10 m inomhus.  
Plejds meshteknik förlänger räckvidden genom att enheterna kommunicerar med varandra.

